


目录


方法一、Android 系统手机 APP 配置 WIFI 方法	2
方法二、笔记本电脑或手机浏览器配置 WIFI 教程	7
方法三、手机浏览器配置 WIFI 教程	12
恢复打印机出厂设置	18

产品功能简介

正面



背面



方法一、Android 系统手机 APP 配置 WIFI 方法

1、把电源线连接好打印机，然后把打印机纸装好。



如图所示，装好纸轻轻盖上盖子，把纸压紧即可。

2、手机连接好您要配置无线路由器的 WIFI



- 3、 扫描二维码下载 Android 版 **WIFI 助手** APP。（目前只支持安卓系统）（请不要用微信扫描下载，用）



- 4、 打开 APP,输入您要连接无线路由器的 WIFI 密码，
(注意： **先不要点击配置按钮**)



WiFi配置

操作步骤：
1. 当前手机连上要配置的WIFI热点；
2. 填写WiFi密码（如果没有密码，可以留空不填）；
3. 按住打印机后背面板上的黑色按键（在黑色小天线旁边）不松开，然后打开打印机开关，在听到“嘀”一声后松开按键；
4. 等待几秒钟听到“嘀嘀嘀”三声，马上点击“配置”按键，等待一会就可以看到配置结果提示；

WiFi名称: "MYSSID"

WiFi密码:

WiFi路由器密码

配置


5、如图所示，按住（黑色按钮）不松开，然后打开打印机电源开关，在听到“滴”一声响后松开手。



6、等待几秒钟后，听到“滴滴滴”三声响后，点击“配置”按钮，配置成功后，界面会显示配置成功。



7、重启打印机，打印机会打印出“联网成功”四个字。




8、去飞鹅官网 www.feieyun.com 右上角注册一个帐号。



9、点击添加打印机按钮，把打印机底部 9 位数字的打印机编号添加保存。



10、点击详情按钮，去里面复制打印机编号和 Key



11、把打印机编号和 key 复制到点餐系统后台保存即可。

The screenshot shows a form for adding a printer. The breadcrumb navigation at the top is '首页 > 打印机管理 > 打印机管理 > 打印机添加'. The form has three input fields: '打印机编号(sn)', '打印机密钥(key):', and '打印机名称:'. Each field has a corresponding text input box.

打印机编号(sn)	<input type="text"/>
打印机密钥(key):	<input type="text"/>
打印机名称:	<input type="text"/>


方法二、笔记本电脑或手机浏览器配置 WIFI 教程

- 1、把电源线连接好打印机，在打印机背部打开电源按钮，然后把打印机纸装好。



如图所示，装好纸轻轻盖上盖子，把纸压紧即可。

- 2、如图所示，打开笔记本，笔记本会搜到打印机发出一个 Printer 热点，选择无线 WiFi 网络，然后点击连接。



3、**笔记本**在 IE 浏览器中输入 10.10.100.254 ， 然后按回车键 Enter。如图所示，在用户名框中输入 admin ， 密码输入 admin， 直接点击确定。



4、点击“**wifi 配置**”，然后点击搜索，选者您周围可用的 wifi 用户名，然后输入对应的 wifi 密码，点击保存按钮，（注意：点击完保存按钮后，弹出一个界面，不要点击里面的**重启**按钮）







5、点击模式切换，选者 STA 模式，点击保存。



6、点击重启按钮后，请等待 5 秒之后，关闭打印机电源，然后打开电源，以使设备重新开机工作。



- 7、重启打印机，打印机会打印出“联网成功”四个字。表示打印机联网成功。




- 8、去飞鹅官网 www.feieyun.com 右上角注册一个帐号。



- 9、点击添加打印机按钮，把打印机底部 9 位数字的打印机编号添加保存。



10、点击详情按钮，去里面复制打印机编号和 Key



11、把打印机编号和 key 复制到点餐系统后台保存即可。

点餐系统后台添加打印机界面

打印机编号(sn)

打印机密钥(key):

打印机名称:

方法三、手机浏览器配置 WIFI 教程

1、把电源线连接好打印机，然后把打印机纸装好。



如图所示，装好纸轻轻盖上盖子，把纸压紧即可。


2、如图所示，打开手机，选择无线 WiFi 网络，然后点击连接。



- 3、 用手机上浏览器直接输入 10.10.100.254，或者用 UC 浏览器（不要使用微信扫描）扫一扫下面的二维码，然后用手机浏览器（建议用 UC 浏览器）打开。



- 4、 在弹出来的框，在用户名框中输入 admin ，密码输入 admin，直接点击确定。




用户名 : admin

密码 : admin


5、点击“**wifi 配置**”，然后点击搜索，选者您周围可用的 wifi 用户名，然后输入对应的 wifi 密码，点击保存按钮，（注意：点击完保存按钮后，弹出一个界面，不要点击里面的**重启**按钮）




6、点击模式切换，选者 STA 模式，点击保存。



7、点击重启按钮后，请等待 5 秒之后，关闭打印机电源，然后打开电源，以使设备重新开机工作。



8、重启打印机，打印机会打印出“联网成功”四个字。表示打印机联网成功。



9、去飞鹅官网 www.feieyun.com 右上角注册一个帐号。



10、点击添加打印机按钮，把打印机底部 9 位数字的打印机编号添加保存。



11、点击详情按钮，去里面复制打印机编号和 Key

我的飞鹅 >>	设备管理																																		
设备管理 >>	<div> <div>添加打印机</div> <div>批量删除</div> <div> <input type="text" value="输入打印机编号或名称"/> <div>查询</div> </div> </div>																																		
个人设置 >>	<table> <tr> <th><input type="checkbox"/></th><th>打印机编号</th><th>打印机名称</th><th>在线状态</th><th>纸张状态</th><th>操作</th></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>845700000</td><td>某某</td><td>离线</td><td>-</td><td>编辑 删除 详情</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>845700006</td><td>某某</td><td>在线</td><td>正常</td><td>编辑 删除 详情</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>845700000</td><td>某某</td><td>在线</td><td>正常</td><td>编辑 删除 详情</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>845700000</td><td>某某</td><td>离线</td><td>-</td><td>编辑 删除 详情</td></tr> </table>					<input type="checkbox"/>	打印机编号	打印机名称	在线状态	纸张状态	操作	<input type="checkbox"/>	845700000	某某	离线	-	编辑 删除 详情	<input type="checkbox"/>	845700006	某某	在线	正常	编辑 删除 详情	<input type="checkbox"/>	845700000	某某	在线	正常	编辑 删除 详情	<input type="checkbox"/>	845700000	某某	离线	-	编辑 删除 详情
<input type="checkbox"/>	打印机编号	打印机名称	在线状态	纸张状态	操作																														
<input type="checkbox"/>	845700000	某某	离线	-	编辑 删除 详情																														
<input type="checkbox"/>	845700006	某某	在线	正常	编辑 删除 详情																														
<input type="checkbox"/>	845700000	某某	在线	正常	编辑 删除 详情																														
<input type="checkbox"/>	845700000	某某	离线	-	编辑 删除 详情																														
测试打印 >>																																			
打印统计 >>																																			

我的飞鹅 >>
设备管理 >>
个人设置 >>
测试打印 >>
打印统计 >>

打印机信息详情
<div>*打印机编号：845700000</div> <div>*KEY：0c83Pru9</div> <div>打印机名称：某某</div> <div>手机卡号码：</div> <div>添加时间：2015-04-09 15:14:35</div>

12、把打印机编号和 key 复制到点餐系统后台保存即可。

首页

>

打印机管理

>

打印机管理

>

打印机添加

打印机编号(sn)

打印机密钥(key):

打印机名称:

恢复打印机出厂设置

注意：用手机 APP 配置不需要做出厂设置，手机 APP 不需要，用笔记本和手机浏览器配置才需要。

使用场景：当打印机更换所连接路由器 WIFI 环境时，需要恢复出厂设置，到新的路由器 WIFI 环境重新连接 WIFI）



（注意：打印机电源是开着的）

按住黑色小按钮 6 秒后，松开手，即可。